

## Guide d'installation de votre matériel pour compteur électronique

### Votre KIT comprend :

- 1) Récepteur
- 2) Câble réseau ETHERNET
- 3) Alimentation du récepteur
- 4) Lecteur optique et Viseur
- 5) Transmetteur



## A Préparation à l'installation de votre kit Qinergy

Si votre compteur est à l'extérieur de votre domicile, munissez-vous d'un tournevis plat ou d'une clé carrée pour accéder à votre compteur.

Si votre compteur est à l'intérieur de votre domicile, aucune préparation n'est nécessaire.

## B Pose du lecteur optique et du transmetteur

- 1) Déclipsez le viseur [1] du lecteur optique [2]



- 2) Collez le viseur seul autour de la diode électroluminescente de votre compteur en le centrant bien autour de la diode.

- 3) Clipsez ensuite le lecteur optique sur le viseur.

- 4) Branchez le lecteur optique sur la prise jack du transmetteur.

- 5) Collez le transmetteur sur une surface plane à côté du compteur en utilisant l'adhésif au dos du boîtier.



### C Pose du récepteur

- 1) Reliez le récepteur et votre box Internet à l'aide du câble réseau en le branchant sur le port réseau de chaque boîtier.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation au récepteur d'un côté et à une prise électrique de l'autre.



### D Vérification et finalisation de l'installation de votre Kit



Les diodes rouges sur le côté gauche du récepteur « connecté » et « power » s'allument et restent fixes tandis que « Réseau » clignote.

La diode bleue sur la droite du récepteur « sans fil » doit rester fixe et la diode bleue « signal » doit clignoter.



Rendez-vous sur votre espace personnel pour compléter votre profil.

➤ [my.qinergy.com](https://my.qinergy.com) ◀

Une question  Contactez-nous

Nous répondons à vos questions du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
par téléphone **0805 148 148** (appel gratuit) / par email [contact@qinergy.com](mailto:contact@qinergy.com)